RYCHLÝ START

Mikrofonní modul

sp-mcp_mdp · na stanovišti

SHOOMS

QS-MC-CS · 09.2026

NEŽ ZAČNETE

Práce se provádějí při odpojené lince 12 V. Skříň modulu otevírá pouze personál SHOOMS.

POSTUP MONTÁŽE

1. Postavte stojan a upevněte na něj modul, mikrofon a tlačítko opakování.
2. Našroubujte anténu Wi-Fi.
3. Připojte mikrofon ke konektoru «ΜΙΚΡΟΦΟΝ» a tlačítko ke konektoru «ΚΝΟΠΚΑ».
4. Připojte napájení 12 V ke vstupnímu konektoru; pokračuje-li linka dál, připojte ji k druhému napájecímu konektoru.
5. Zapněte napájení: tabule se má rozsvítit a modul se má objevit v systému SHOOMS.
6. Spolu s technikem SHOOMS vyzkoušejte povel střelce, zachycení výstřelu a tlačítko opakování.

PŘED ODJEZDEM

- [ ] Modul, mikrofon a tlačítko upevněny na stojanu
- [ ] Anténa našroubovaná
- [ ] Kabely mikrofonu a tlačítka ve svých konektorech
- [ ] Linka 12 V připojena, i k dalšímu stanovišti
- [ ] Tabule svítí, modul je vidět v systému
- [ ] Povel, výstřel a tlačítko opakování vyzkoušeny

KDYŽ NĚCO NEFUNGUJE

Tabule nesvítí	Linku 12 V a napájecí konektory na tomto a sousedních modulech
Povel se nerozpozná	Konektor «ΜΙΚΡΟΦΟΝ» a kabel po celé délce
Rozpozná jen občas	Ochranu proti větru a vzdálenost mikrofonu od střelce
Tlačítko opakování nefunguje	Konektor «ΚΝΟΠΚΑ» a kabel tlačítka

Úplná příručka je součástí dokumentace nebo za QR kódem. Podpora SHOOMS: support@shooms.net