SCHNELLSTART

Mikrofonmodul

sp-mcp_mdp · an der Position

SHOOMS

QS-MC-DE · 09.2026

VOR DEM START

Die Arbeiten erfolgen bei spannungsfreier 12-V-Leitung. Das Gehäuse des Moduls öffnet nur SHOOMS-Personal.

ABLAUF DER MONTAGE

1. Den Ständer aufstellen und Modul, Mikrofon und Wiederholtaste daran befestigen.
2. Die WLAN-Antenne aufschrauben.
3. Das Mikrofon an den Anschluss «МІКРОФОН» anschließen, die Taste an den Anschluss «КНОПКА».
4. Die 12-V-Versorgung an den Eingang anschließen; führt die Leitung weiter, sie an den zweiten Versorgungsanschluss anschließen.
5. Versorgung einschalten: Die Anzeige muss leuchten, und das Modul muss im SHOOMS-System erscheinen.
6. Mit einem SHOOMS-Fachmann den Befehl des Schützen, die Schusserkennung und die Wiederholtaste prüfen.

VOR DER ABFAHRT

- [ ] Modul, Mikrofon und Taste am Ständer befestigt
- [ ] Antenne aufgeschraubt
- [ ] Kabel von Mikrofon und Taste in ihren Anschlüssen
- [ ] 12-V-Leitung angeschlossen, auch zur nächsten Station
- [ ] Anzeige leuchtet, Modul im System sichtbar
- [ ] Befehl, Schuss und Wiederholtaste geprüft

WENN ETWAS NICHT FUNKTIONIERT

Die Anzeige bleibt dunkel	Die 12-V-Leitung und die Versorgungsanschlüsse an diesem und den Nachbarmodulen
Kein Befehl wird erkannt	Den Anschluss «МІКРОФОН» und das Kabel auf ganzer Länge
Befehle werden nur manchmal erkannt	Den Windschutz und den Abstand des Mikrofons zum Schützen
Die Wiederholtaste wirkt nicht	Den Anschluss «КНОПКА» und das Kabel der Taste

Das vollständige Handbuch liegt der Dokumentation bei oder ist über den QR-Code erreichbar. SHOOMS-Support: support@shooms.net