SZYBKI START

Moduł mikrofonowy

sp-mcp_mdp · na stanowisku

SHOOMS

QS-MC-PL · 09.2026

PRZED ROZPOCZĘCIEM

Prace wykonuje się przy odłączonej linii 12 V. Obudowę modułu otwiera wyłącznie personel SHOOMS.

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU

1. Ustaw stojak i przymocuj do niego moduł, mikrofon i przycisk powtórki.
2. Przykręć antenę Wi-Fi.
3. Podłącz mikrofon do złącza «МІКРОФОН», a przycisk do złącza «КНОПКА».
4. Podłącz zasilanie 12 V do złącza wejściowego; jeśli linia idzie dalej, podłącz ją do drugiego złącza zasilania.
5. Podaj zasilanie: tablica powinna się zaświecić, a moduł pojawić w systemie SHOOMS.
6. Razem ze specjalistą SHOOMS sprawdź polecenie strzelca, rejestrację strzału i przycisk powtórki.

PRZED WYJAZDEM

- [ ] Moduł, mikrofon i przycisk zamocowane na stojaku
- [ ] Antena przykręcona
- [ ] Kable mikrofonu i przycisku w swoich złączach
- [ ] Linia 12 V podłączona, także do następnego stanowiska
- [ ] Tablica świeci, moduł widoczny w systemie
- [ ] Polecenie, strzał i przycisk powtórki sprawdzone

JEŚLI COŚ NIE DZIAŁA

Tablica nie świeci	Linię 12 V i złącza zasilania na tym i sąsiednich modułach
Polecenie nie jest rozpoznawane	Złącze «МІКРОФОН» i kabel na całej długości
Rozpoznaje co drugi raz	Osłonę przeciwwietrzną i odległość mikrofonu od strzelca
Przycisk powtórki nie działa	Złącze «КНОПКА» i kabel przycisku

Pełna instrukcja obsługi jest w komplecie dokumentacji lub pod kodem QR. Wsparcie SHOOMS: support@shooms.net