SZYBKI START

Moduł multimedialny

sp-tvs · telewizor i dźwięk

SHOOMS

QS-MM-PL · 09.2026

PRZED ROZPOCZĘCIEM

Moduł i telewizor montuje się w suchym miejscu z dostępem powietrza. Obudowę modułu otwiera wyłącznie personel SHOOMS.

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU

1. Przymocuj telewizor i moduł multimedialny w wybranych miejscach.
2. Podłącz kabel HDMI przez adapter do modułu i do wejścia telewizora; zapamiętaj numer wejścia.
3. Do kolumn lub wzmacniacza podłącz dołączony adapter audio USB — przed włączeniem zasilania. Jeśli wystarczy dźwięk telewizora, idzie on przez HDMI.
4. Podłącz kabel sieciowy do złącza LAN.
5. Podłącz zasilacz: moduł włącza się sam, osobnego przycisku nie ma.
6. Włącz telewizor, wybierz właściwe wejście HDMI i poczekaj na obraz systemu.
7. Sprawdź dźwięk przy głośności roboczej i porównaj obraz z tym, co pokazuje serwer.

PRZED WYJAZDEM

- [ ] Telewizor i moduł zamocowane
- [ ] Kabel HDMI podłączony, numer wejścia zapisany
- [ ] Adapter audio USB włożony przed włączeniem zasilania
- [ ] Kabel LAN podłączony
- [ ] Obraz systemu jest na ekranie
- [ ] Dźwięk sprawdzony przy głośności roboczej
- [ ] Numer seryjny zapisany

JEŚLI COŚ NIE DZIAŁA

Brak obrazu na ekranie	Wejście telewizora, kabel HDMI i adapter
Obraz jest, dźwięku brak	Adapter audio USB: włożony przed włączeniem; głośność telewizora lub wzmacniacza
«URL nie ustawiony»	Adres strony w ustawieniach modułu — zwróć się do wsparcia
Obraz zamarł	Kabel LAN i router strzelnicy

Pełna instrukcja obsługi jest w komplecie dokumentacji lub pod kodem QR. Wsparcie SHOOMS: support@shooms.net