ШВИДКИЙ СТАРТ

Медіамодуль

sp-tvs · телевізор і звук

SHOOMS

QS-MM-UA · 09.2026

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ

Модуль і телевізор монтують у сухому місці з доступом повітря. Корпус модуля відкриває лише персонал SHOOMS.

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. Закріпіть телевізор і медіамодуль на обраних місцях.
2. Підключіть кабель HDMI через перехідник до модуля та до входу телевізора; запам'ятайте номер входу.
3. Для колонок або підсилювача підключіть комплектний USB-аудіоадаптер — до ввімкнення живлення. Якщо досить звуку телевізора, звук іде через HDMI.
4. Підключіть кабель мережі до роз'єму LAN.
5. Підключіть блок живлення: модуль вмикається сам, окремої кнопки немає.
6. Увімкніть телевізор, виберіть потрібний вхід HDMI й дочекайтеся зображення системи.
7. Перевірте звук на робочій гучності та звірте зображення з тим, що показує сервер.

ПЕРЕД ВІД'ЇЗДОМ

- [ ] Телевізор і модуль закріплені
- [ ] Кабель HDMI підключений, номер входу записано
- [ ] USB-аудіоадаптер вставлений до ввімкнення живлення
- [ ] Кабель LAN підключений
- [ ] Зображення системи є на екрані
- [ ] Звук перевірений на робочій гучності
- [ ] Серійний номер записано

ЯКЩО ЩОСЬ НЕ ПРАЦЮЄ

На екрані немає зображення	Вхід телевізора, кабель HDMI та перехідник
Зображення є, звуку немає	USB-аудіоадаптер: вставлений до ввімкнення; гучність телевізора або підсилювача
«URL не налаштовано»	Адресу сторінки в налаштуваннях модуля — зверніться до підтримки
Зображення застигло	Кабель LAN і роботу роутера стрільбища

Повний посібник користувача — у комплекті документації або за QR-кодом. Підтримка SHOOMS: support@shooms.net